

Die modulare Zutrittskontrolle ZTK-1



Die variable Lösung für den Zutritt mit LEGIC-Datenträgern im Innenbereich. Wahlweise mit hochwertigem Blue-Line Display und 3 Edelstahl Fronttasten oder als Kompaktversion.



Mit den Systemkomponenten aus der Baureihe ZTK-1 präsentiert CashCard ein modulares System mit formschönen, flachen Wandgehäusen, geeignet für Zutrittsanwendungen im Innenbereich auf der Basis von LEGIC-Datenträgern.

Die Zutrittsberechtigungen für jeden einzelnen Nutzer werden individuell im System hinterlegt. Sie legen zentral fest, welche Türen sich öffnen sollen und welche nicht. Änderungen der Zutrittsberechtigungen werden bequem vom PC aus erledigt. Die Karten müssen dazu nicht neu codiert werden. Nach der Übertragung der Berechtigungen an die ZTK-1 stehen alle Informationen Offline zur Verfügung. Ein Netzausfall birgt keine Gefahren.

Alle Türen können bei Bedarf auf Daueröffnung umgeschaltet werden. Die Türöffner sind als Ruhestromschliesser oder Ruhestromöffner zu betreiben. Davon hängt auch ab, ob sich die Tür bei einem Stromausfall automatisch öffnet oder schließt. Selbstverständlich ist auch die Einbindung einer Brandschutzanlage bereits vorgesehen. Über ein zusätzliches Sicherheitsrelais und einen optional lieferbaren Sicherheitsschalter werden Manipulationsversuche zentral erfasst. Das unauthorisierte Öffnen des Gehäuses wird kontaktlos detektiert und führt zu einem Alarm, der über eine Sicherheitsleitung an die Zentrale gemeldet wird. Der eingebaute Signalgeber oder der optional erhältliche Schalldruckwandler gibt zusätzlich einen lauten Warnton ab.

Einsatzbereich

Alle Türen im Innenbereich von Gebäuden, die mit einem elektrischem Türöffner (12 V) ausgestattet sind

Ausstattung ZTK-1K

LEGIC-Leser
Bedienführung über LEDs
Real-Time-Clock (Uhr)
optische Manipulationserkennung
Anschluss für Vandalismusschalter
Schattenspeicher für 1984 Vorgänge
Schlüsselspeicher für 30.000 Karten
Spannungsversorgung 12 VDC

Mehrausstattung ZTK-1D

Blue-Line-Display
Hintergrundbeleuchtung
vandalismussichere Fronttasten
Handy-Buchse für Offline Betrieb
Anschluss für Schalldruckwandler

Schnittstellen

RS-232 Schnittstelle
RS-485 Schnittstelle
Türöffner-Relais 1 x UM
Sicherheits-Relais 1 x UM

Maße

ZTK-1K B x H x T = 120 x 80 x 42
inklusive Montageplatte für Montage auf Einzelsteckdose (Unterputz)

ZTK-1D B x H x T = 120 x 200 x 42
inklusive Montageplatte für Montage auf Doppelsteckdose (Unterputz)



Das Modul **ZTK-1K** eignet sich für die Montage auf einer Einzelsteckdose. Durch den Verzicht auf mechanische Komponenten ist das Gerät völlig wartungsfrei.

Die flexible und formschöne Einheit **ZTK-1D** verfügt zusätzlich über ein Display-Modul, das oberhalb oder links vom LEGIC-Modul angebracht werden kann.